Notice de connexion et d'utilisation

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Motorisation deux fonctions

Euro 2000

IP 67

1. MEGAMAT 20 : Vérin hauteur variable	SV 7145
2. MEGAMAT 20 : Vérin relève buste	SV 7149
3. MEGAMAT 20 : Vérin relève jambe *(option)*	SV 7153
4. Boitier de connection CV20/M5 IPS	SV 7147
5. Télécommande 4 Boutons	SV 7155
6. Câble alimentation électrique	SV 7148
7. Câble de connexion : Vérin relève buste	SV 7150
8. Câble de connexion : Télécommande	SV 7152
9. Câble de connexion : Vérin relève jambe *(option)*	SV 7146
10. Bouchon	SV 7154

***Position confort et sécurité :**
Hauteur du lit qui facilite le lever et le coucher. Appuyer sur la fonction de la hauteur variable jusqu'à l'arrêt intermédiaire de la montée ou de la descente.



Branchement aléatoire du relève-buste, de la télécommande, de l'option relève-jambes et de l'option batterie





Edition 17/10/2023

Notice de connexion et d'utilisation

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Télécommande deux fonctions

Euro 2000

	Power On		FONCTION
1	Eteint	Eteint	Télécommande hors tension.
2	Fixe	Fixe	Télécommande active pour le patient.
3	Fixe	Eteint	Télécommande en veille (rétroéclairage éteint).
4	Fixe	Clignotant	Mode verrouillage et déverrouillage des fonctions.
5	Fixe	Fixe	Mode personnel soignant ou aidant. Toutes les fonctions sont actives.

1 : La télécommande est hors tension. Vérifier le branchement.

2 : La télécommande est sous tension et active pour l'utilisation du patient.

3 : Télécommande en veille (après 1 min non utilisée). Appuyer sur un bouton pour l'activer.

4 : Verrouillage / déverrouillage des fonctions : Poser le badge 2 fois de suite à l'arrière de la télécommande. Sélectionner les fonctions à verrouiller en appuyant 1 fois sur chacune (le rétroéclairage s'éteint pour chaque fonction verrouillée).

Valider en passant le badge encore une fois à l'arrière de la télécommande.

5 : Passer le badge une fois à l'arrière de la télécommande. Le personnel soignant peut ainsi utiliser toutes les fonctions de la télécommande même si certaines sont verrouillées pour le patient.

Rétroéclairage : Lorsque la télécommande est utilisée, celle-ci s'allume pendant 1 minute et s'éteint automatiquement. Pour l'allumer à nouveau, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

Face arrière de la télécommande

Verrouillage et déverrouillage des fonctions en posant le badge à l'arrière de la télécommande (confirmation par un bip)

Attention, le badge de verrouillage ne doit pas être laissé au patient. Seul le personnel soignant, l'aidant ou le prestataire de santé sont habilités à verrouiller les fonctions.

En cas de coupure de courant, la télécommande récupère automatiquement la progammation précédente. Aucune manipulation n'est donc nécessaire.

Edition 17/10/2023